

AtermWL54GU/WL54GC をご利用のお客様へ

CD-ROM が 2 枚添付されていますので、下記を参照して、ご利用の OS に適したものをご使用ください。

<Windows Vista® および Windows® XP/2000 Professional の場合>

→ 「Ver.1.1」または「Ver.1.2」と記載の CD-ROM をご使用ください。

<Windows® 7 の場合>

→ 「Ver.3.0」と記載の CD-ROM をご使用ください。

WARPSTAR シリーズユーティリティ (Windows® 7用)ご利用ガイド

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品を、Windows® 7がインストールされているパソコンでご利用の際には、「つなぎかたガイド」または「取扱説明書」の無線設定の部分を本書のとおり読み替えてください。

Windows Vista® から Windows® 7へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、Windows® 7 へアップグレードする前に既存の無線LAN端末(子機)のドライバおよびAtermユーティリティをアンインストールすることが必要です。
アンインストール方法は、「Windows Vista® でのアンインストール」(→P15)をご覧ください。

また、最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。

Windows® 7は、Windows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Enterprise および Windows® 7 Ultimate の各日本語版かつ32ビット(x86)版または64ビット(x64)版の略です。

※本商品のWindows® 7のサポートは、Windows® 7がプリインストールされているパソコン、またはメーカーがWindows® 7の利用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサポートしておりません。

インストール


(Aterm WL54GU/WL54GCをご利用の場合は、<ドライバを手動でインストールする>(→P6)へお進みください。)

<サテライトマネージャとドライバをインストールする>

無線LAN端末(子機)を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストールします。

※ここではまだ、無線LAN端末(子機)をパソコンに取り付けなくてもください。

1. Windows® 7を起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。
2. 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
3. [自動再生]画面が表示された場合は、
[Menu.exeの実行]をクリックする



4. [Aterm子機のドライバ及びユーティリティをインストールしてAterm子機を設定する]の[CLICK]をクリックする


5. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
 ※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。点滅をクリックして画面を開いてください。
6. [Aterm WARPSTARユーティリティ]画面で
 [次へ]をクリックする



7. [次へ]をクリックする




8. 画面の同意書を読み、同意できる場合は
 [次へ]をクリックする




9. 表示されたインストール先へインストールする場合は[次へ]をクリックする
インストール先を変更する場合は[参照]をクリックして変更してください。



10. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
インストールが開始されます。



11. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする




12. [READMEの表示]と[サテライトマネージャを常駐させる]にチェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックする
サテライトマネージャがインストールされました。



13. README をよく読み、[README]画面を閉じる

14. タスクバーにサテライトマネージャが起動し
未インストール状態のドライバが自動的に
インストールされる



15. タスクバーに「Aterm子機をカードスロットまたはUSB ポートに装着してください」とバルーンが表示されるので、無線LAN端末(子機)をパソコンに取り付ける

インストール処理が完了したら、「らくらく無線スタート」で無線LANアクセスポイント(親機)との設定を行ってください。「らくらく無線スタート」に対応していない無線LANアクセスポイント(親機)をご利用の場合は、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書にしたがって、無線LAN端末(子機)の通信の設定を行ってください。

設定は以上で終了です。

<ドライバを手動でインストールする>

Aterm WARPSTARユーティリティのインストールが正しく完了しない場合や、AtermWL54GU/WL54GCをご利用の場合は、以下の手順にてドライバをインストールしてお使いください。


1. Windows® 7を起動する
2. パソコンに無線LAN端末(子機)を取り付ける
※通知領域(タスクトレイ)上に「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールできませんでした。」というバブルが表示される場合があります。
3. [スタート](Windows® のロゴボタン) – [コントロールパネル]をクリックする



4. [システムとセキュリティ]をクリックする




5. [デバイスマネージャー]をクリックする



6. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックする


7. [ほかのデバイス]より、ドライバをインストールしたい装置を選択し、ダブルクリックする

※[ネットワークコントローラ]または[イーサネットコントローラ]と表示された場合は、右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]をクリックして、手順10へお進みください。




※画面は一例です。ご利用の装置によって異なる場合があります。

8. [ドライバーの更新]をクリックする





9. [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックする



10. 添付のCD-ROM*をセットし、[参照]をクリックする


*Aterm WL54GU/WL54GCをご利用の場合は、「Ver3.0」と記載のCD-ROMをセットしてください。


※[自動再生]画面が表示された場合は、をクリックして画面を閉じてください。




11. CD-ROMドライブから[Drv]－[Win7_32]を選択し、[OK]をクリックする
Windows®7の64ビット版をご利用の場合は[Drv]－[Win7_64]を選択します。

12. [次へ]をクリックする



13. 「Windowsセキュリティ」画面で[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックする
※「自動再生」画面が表示された場合は、をクリックして画面を開いてください。



14. ドライバーソフトウェアがインストールされる



15. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする



※画面は一例です。ご利用の装置によって異なる場合があります。

16. CD-ROMを取り出す

設定は以上で終了です。


「らくらく無線スタート」に対応した無線LANアクセスポイント(親機)との接続は、「らくらく無線スタートEX」による設定が可能です。お使いのパソコンに「らくらく無線スタートEX」がインストールされていない場合は、添付のCD-ROM よりインストールすることができます。

アンインストール

サテライトマネージャおよびドライバをアンインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

※アンインストールを行う前に、無線LAN端末(子機)をパソコンから取り外し、サテライトマネージャは終了させてください。

1. [スタート](Windows® のロゴボタン)－[すべてのプログラム]－[Aterm WARPSTAR ユーティリティ]－[ドライバとユーティリティの削除]をクリックする



2. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
3. [はい]をクリックする
ユーティリティがアンインストールされます。



4. [はい]をクリックする
ドライバがアンインストールされます。



5. アンインストールが完了したら[OK]をクリックする

サテライトマネージャの使いかた

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。

[プロパティ]:

通信モードの設定、暗号化の設定をすることができます。[状態]タブで無線LAN アクセスポイント(親機)との接続状態を詳細に確認することができます。無線の接続状態が「普通」または「強い」になることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。

[らくらく無線スタート]:

無線LAN アクセスポイント(親機)とのネットワーク名(SSID)や暗号化設定を簡単に行うことができます。

[接続先切替]:

サテライトマネージャで設定した接続先(無線LAN アクセスポイント(親機))を切り替えて使用できます。

[無線機能を無効化する／無線機能を有効化する]

(Windows® 7、Windows Vista®の場合のみ):

[無線機能を無効化する]または[無線機能を有効化する]をクリックすると、無線機能を無効または有効に切り替えることができます。

Windows® 7、Windows Vista®の場合のみの項目です。

(Windows® XP/2000 Professionalの場合は、[プロパティ]ー[詳細設定]にて設定することができます。)

[タスクバーに常駐する]:

[タスクバーに常駐する]にチェックをつけると、パソコンを起動したときにタスクバーにサテライトマネージャが表示されます。

[バージョン情報]:

サテライトマネージャのバージョンや無線LAN 端末(子機)のドライバのバージョンを確認することができます。

[終了]:

サテライトマネージャを終了します。

Windows® 7の制限事項

- Windows® 7版ユーティリティは、Windows® 7上でのみご使用いただけます。
Windows Vista®上にはインストールできません。
- ドライバのインストールは、サテライトマネージャの初回起動時に、未インストール状態のすべての無線LAN端末(子機)のドライバに対して自動的に行われます。
- ドライバのアンインストールは、ユーティリティのアンインストール時に自動的に行われます。ドライバのみのアンインストールは行えません。
- Windows® 7版ユーティリティには、Ethernetボックスマネージャは収録されていません。
- Windows® 7版ユーティリティは、「親子同時設定」に対応していません。
- サテライトマネージャの「詳細設定」画面での設定は、画面上の[登録]ボタンを押すことで反映されます。
- 無線LAN端末(子機)を取り外した直後や、取り外した状態でサテライトマネージャを起動すると、サテライトマネージャが「Aterm子機をカードスロットまたはUSBポートに装着してください」というバルーンを出します。
- 無線LANの設定の際、暗号化モードとして「WEP152bit」はご使用になれません。
- WPS機能はご利用になれません。

Windows Vista® でのアンインストール

Windows® 7へアップグレードする前に既存の無線LAN端末(子機)のドライバおよびAtermユーティリティをアンインストールする場合は、下記の手順にしたがってください。

※Windows Vista®でのドライバのアンインストールは、ユーティリティのアンインストール時に自動的に行われます。ドライバのみのアンインストールは行えません。

※Aterm WL54GU/WL54GCをご利用の場合は、Aterm親機(Aterm WR1200H)もしくは、Aterm子機(Aterm WL54GU/WL54GC)に添付の取扱説明書をご覧ください。

<ドライバおよびユーティリティのアンインストール>

- ①[スタート](Windows® のロゴボタン)―[すべてのプログラム]―
[Aterm WARPSTARユーティリティ]―[ドライバとユーティリティの削除]を
選択する
- ②画面にしたがって、ドライバおよびユーティリティをアンインストールする
※らくらく無線スタートEXがインストールされている場合は、あわせてアンインストールを
行ってください。

WARPSTARシリーズマニュアルについてのご注意

■下記の装置は、「IEEE802.11n」に準拠しております。

各装置に添付のマニュアルに記載されている「Draft IEEE802.11n」を「IEEE802.11n」と読み替えてください。

- ・ Aterm WR8100N
- ・ Aterm WR8150N
- ・ Aterm WR8400N
- ・ Aterm WR8500N
- ・ Aterm WL300NC
- ・ Aterm WL300NC-G
- ・ Aterm WL300NU-G


※ 上記に記載のない機種は対象外です。

■Aterm WR8500NのACアダプタについて

ACアダプタの形状は、変更になる場合があります。

ACアダプタと電源コードが分離している場合は、

電源コードをACアダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。



NECアクセステクニカ株式会社

WARPSTARシリーズユーティリティ(Windows® 7用)ご利用ガイド 第2版



AM1-001229-002

2010年3月